ขั้นตอนในการต่อ อินเตอร์เน็ทผ่าน GPRS

EZ-Wireless Module Interface

ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ท่านต้องทำการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับ เครื่อง EZ ก่อน พร้อมทั้งทำการเปิด PORT RS-232 และติดตั้ง MODEM ตามหัวข้อ '<u>ขั้นตอนในการติดตั้ง MODEM</u>' ก่อน จากนั้น จึงทำการตั้งเครื่อง ดังต่อไปนี้

<u>หมายเหต</u>ุ: ลูกค้าที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ทผ่านระบบ GPRS ต้องทำการเปิด บริการเสริม GPRS กับเครือข่ายมือถือของซิมการ์ดที่ลูกค้าใช้อยู่ ก่อน โดยค่าบริการที่คิดจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นบริการเสริม GPRS ที่ลูกค้าเลือกเปิดใช้ (โดยค่าบริการ จะคิดแยกจากโปรโมชั่นค่า โทรศัพท์)

การติดตั้ง Connection ที่เครื่องคอมพิวเตอร่

คลิ้กเมาส์ซ้ายที่ "My Network Places" จะปรากฏเมนู ดังรูป



- ... กดที่ "**Properties**"
- ... จะปรากฏหน้า "Network Connections" ดูที่เมนูซ้ายมือหัวข้อ "Network Tasks"

2. กดที่ "create a new connection"



... จะเข้าสู่หน้า New Connection Wizard กด "Next>"

3. เลือก "Connect to the Internet" แล้วกด "Next>"



4. เลือก "Set up my connection manually" แล้วกด "Next>"



5. เลือก "Connect using a dial-up modem" แล้วกด "Next>"



6. เลือก Modem ที่ตั้งไว้ แล้วกด "Next>"

	New Connection Wizard
	Select a Device This is the device that will be used to make the connection.
	You have more than one dial-up device on your computer. Select the devices to use in this connection:
	Modem - Motorola SM56 Data Eav Modem (CDM3)
U-	Modem - Standard 13200 pps Modem (LUM I)
	< Back Next > Cancel

7. ใส่ชื่อ ISP Name แล้วกด "Next>"

	New Connection Wizard	
	Connection Name What is the name of the service that provides your Internet connection?	
)—	Type the name of your ISP in the following box. ISP Name GPRS The name you type here will be the name of the connection you are creating.	
	< <u>Back</u> (Next>) Cancel	

8. ใส่ค่า Phone number ตามแต่ระบบเครือข่ายที่ใช้ แล้วกด "Next>"

ระบบ AIS (900)	=	* 99 ***1#
ระบบ True move	=	* 99 ***1#
ระบบ DTAC (1800)	=	* 99 ***2#

- 9. เว้นซ่อง Username และ Password ว่างไว้
- กดเอา ☑ Use this account name and password ... ออก แล้วกด "Next>"



<u>หมายเหต</u>ุ: เฉพาะซิมการ์ดระบบ **True move** ให้ใส่

Username	=	orange
Password	=	orange

II. คลิ้ก 🗹 Add shortcut แล้วกด "Finish"



... จะปรากฏหน้า Connect

Connect GPF	8 ?
6	
<u>U</u> ser name:	Ito change the saved password, click here!
Save this	user name and password for the following users:
<u>O A</u> nyone 	e who uses this computer
Dial	Cancel <u>Properties</u> <u>H</u> elp

- 12. No \square save this username and password ...
- 13. กด "Properties"



- ... จะปรากฏหน้า Connection Properties
- 14. คลิ้ก แท็บ "General" แล้วกด "Configure…"



I5. ตั้งค่า ดังรูปข้างล่าง แล้วกด "OK"



... หน้าจอจะกลับมาที่หน้า GPRS อีกครั้ง → แท็บ "Networking"

16. ตั้งค่าตามรูปข้างล่าง (ทำเฉพาะซิมการ์ดของระบบ AIS และ DTAC เท่านั้น)



... กด "Properties"

- 17. เลือก "Obtain an IP address automatically"
- 18. เดือก "Use the following DNS server addresses:"
- 19. ใส่ค่า DNS (ทำเฉพาะซิมการ์ดของระบบ AIS และ DTAC เท่านั้น)

<u>ระบบ 900 (AIS)</u> Preferred DNS Alternate DNS

<u>ระบบ 1800 (DTAC)</u>

	•
Preferred	DNS
Alternate	DNS



202.183.255.20

202.183.255.21



20. กด "OK" ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลับสู่หน้าจอ Connection ดังรูป



21. กด "Dial" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Internet ผ่าน GPRS เมื่อเครื่องต่อ ้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะขึ้น Icon ดังรูป

Connecti	ing GPRS
3	Verifying username and password
4	Cancel
10	
	DATES
15	GPRS is now connected Speed: 9.6 Kbps
1000	EN 3 14:33