ขั้นตอนในการตั้งค่า MODEM

EZ-Wireless Module Interface EZ-222

ในการเชื่อมต่อเครื่อง EZ-222 เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การเล่นอินเตอร์เน็ทผ่าน GPRS หรือส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ท่านจะต้อง ทำการเปิดการทำงาน ของ PORT RS-232 พร้อมทั้ง ADD Modem ก่อน ท่านจึงจะสามารถใช้งานดังกล่าวได้

วิธีเปิดการทำงาน PORT RS232

 ต่อสาย Data (RS-232 to RS-232) จาก "ช่อง RS232" ของเครื่อง EZ-222 เข้าที่ "PORT RS232" ของเครื่องคอมพิวเตอร์

<u>หมายเหตุ</u>: กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี "PORT RS232" ให้ใช้สาย Data ที่เป็นแบบ "RS232 to USB" แทน

 เปิดการทำงานของ PORT RS232 โดยท่านต้องโปรแกรมการเปิด PORTจาก "เครื่องโทรศัพท์" ที่ต่อเข้ากับ "ช่อง Phone" ของ EZ-222 เท่านั้น โดย

... กด # 021 เพื่อ "เปิด" การทำงานของ PORT RS232

... กด **# 020** เพื่อ "**ปิด**" การทำงานของ **PORT RS232**

<u>หมายเหต</u>ุ: หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือส่งแฟกซ์แล้ว ต้องปิดการ ทำงานของ **PORT RS232** ทุกครั้ง วิธี ADD Modem ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใดยไปที่ฟังก์ชั่น Control Panel

ไปที่ Start → Control Panel



2. ดับเบิ้ลคลิ้กที่ "Phone and Modem Options"



คลิ้กเลือก แท็บ "Modems" แล้ว "Add…"
... จากนั้น I "Don't detect my modem" แล้ว กด "Next>"



- ... คลิ้ก "Standard modem Types" แล้วเลือก "Standard 19200 bps Modem"
- ... กด "Next>"



- ... คลิ้กเลือก Port ที่เราต่อกับ EZ-222 ในที่นี้ "COMI"
- ... กด "Next>" ไปเรื่อยๆ จน "Finish"



ตรวจสอบ Modem ที่ติดตั้งไว้แล้ว โดยไปที่ฟังก์ชั่น Control Panel



... เลือก แท็บ "Diagnostics" แล้วกด "Query Modem"

Modem	General Moder Diagnostics Advanced Driver
Standard 19200 bp	Field Value
	Hardware ID mdmgen192
	Command Response
	201525
	Query Modem
	Logging

หากปรากฏข้อความในช่อง Command ดังหน้าจอข้างล่าง แสดงว่าได้ทำ การติดตั้ง modem เรียบร้อย และ modem ทำงานเป็นปกติ

Standard 19200 bps Modem Properties ?	X
General Modem Diagnostics Advanced Driver	
Field Value Hardware ID mdmgen192	
Command Response ATQ/V1E0 Success AT+GMM MC39i AT+FCLASS=? (0,1,2) AT#CLS=? COMMAND NOT SUPPORTED	
AT+GCI? COMMAND NOT SUPPORTED	
Append to Log	
OK Cance	

- 5. เลือกแท็บ "Advanced" แล้วใส่ 'ค่าติดตั้ง' ตามแต่ละเครือข่าย โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในช่อง "Extra initialization commands:"
 - = at+cgdcont=1,"ip","internet" • AIS (900)
 - True move •

•

= at+cgdcont=1,"ip","internet" DTAC (1800) = at+cgdcont=2,"ip",

"www.dtac.co.th"

กด "OK" จนกระทั่ง กลับสู่หน้าจอ Windows ตามปกติ

2—	Standard 19200 bps Modem Properties	-0
	Change Default Preferences OK Cancel	3